3.2 Die analytische Methode

3.2.1 Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen

- Ist X eine zufällige Größe, so bezeichnet P[X<x] die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein zufällig beobachteter Wert von X kleiner als x ist. Im weiteren wird stets vorausgesetzt, daß P[X<0] = 0 ist.

- Unter der Verteilungsfunktion einer zufälligen Größe X wird die Funktion F(x) mit P[X<x] = F(x) verstanden,

  unter der Dichte die Funktion $f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$.

- Unter dem n-ten Moment $E[X^n]$ einer zufälligen Größe X wird der Wert $\int_0^\infty x^n dF(x)$ verstanden. Das erste Moment wird auch als Mittelwert von X bezeichnet.

- P[X<x | B(X)] bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, daß ein Ereignis, das die Bedingung B erfüllt, einen Wert kleiner als x hat.

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Satz 3.8

Eine Folge zufälliger Ereignisse habe die Eigenschaft gedächtnislos zu sein, d. h. daß für hinreichend kleine Zeitintervalle Δt in einem Intervall höchstens ein Ereignis eintritt und zwar mit der von t unabhängigen Wahrscheinlichkeit $\lambda(\Delta t) + o(\Delta t)$. Dann gilt für die Zeitintervalle X zwischen zwei Ereignissen:

$P[X<x] = 1-e^{-\lambda x}$ (Exponential-Verteilung).

Für Exponentialverteilungen ist $E[X] = 1/\lambda$ und $E[X^2] = 2/\lambda^2$.

Satz 3.9

Für Exponentialverteilungen gilt:
$P[X < x_0+x \mid X \geq x_0] = P[X < x]$.

Satz 3.10

Für eine Ereignisfolge mit exponentieller Verteilung $1-e^{-\lambda x}$ der Intervalle zwischen zwei Ereignissen, kurz als Zwischenintervalle bezeichnet, gilt für die Zahl N(t) der im Intervall [0, t) eintretenden Ereignisse:

$P[N(t) = n] = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$ (Poisson-Verteilung).

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Satz 3.11

1. Führt man n Ereignisfolgen mit Zwischenintervallverteilungen $1 - e^{-\lambda_i t}$ $(1 \leq i \leq n)$ zu einer einzigen Ereignisfolge zusammen, so entsteht eine Ereignisfolge mit Zwischenintervallverteilung $1 - e^{-\lambda t}$, wobei $\lambda = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$ ist.
2. Teilt man eine Ereignisfolge mit Zwischenintervallverteilung $1 - e^{-\lambda t}$ in der Art in n Ereignisfolgen auf, daß die Ereignisse mit Wahrscheinlichkeit β_i in die i-te Folge eingereiht werden, so sind die Zwischenintervalle in der i-ten Ereignisfolge gemäß $1 - e^{-\beta_i \lambda t}$ verteilt.

Definition 3.25

1. Die *Laplace-Transformierte* F*(z) einer kontinuierlichen Verteilungsfunktion F(t) mit der Dichtefunktion f(t) = F'(t) ist definiert durch

$$F^*(z) = \int_0^\infty e^{-zt} dF(t) = \int_0^\infty e^{-zt} f(t) dt .$$

2. Die *Z-Transformierte* X*(z) einer diskreten Verteilung $p_j = P[X=j]$ ist definiert durch

$$X^*(z) = \sum_{i=0}^{\infty} p_j z^j .$$

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Satz 3.12

Seien $X_1, X_2, ..., X_n$ unabhängige, nichtnegative Zufallsvariable mit Verteilungsfunktionen $F_j(x)$ und sei $X = \sum_{j=1}^{n} X_j$ mit Verteilungsfunktion F(x).

Dann gilt sowohl im diskreten als auch im kontinuierlichen Fall:

$$F^*(z) = \prod_{i=1}^{n} F_i^*(z) .$$

Satz 3.13

Eine Verteilungsfunktion ist eindeutig durch ihre Transformierte bestimmt und umgekehrt.

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

3.2.2 Einfache Modelle

Satz 3.14 (M/M/1-FCFS)

Sind in einem System mit einer Bedienstation die Ankunftsintervalle gemäß $1 - e^{-\lambda t}$ und die Bedienzeiten gemäß $1 - e^{-\mu t}$ verteilt, so gilt für die mittlere Zahl E[N] von unerledigten Aufträgen bei Verwendung der Strategie 'first-come-first-served':

$$E[N] = \frac{\rho}{1-\rho} \quad \text{mit } \rho = \frac{\lambda}{\mu} .$$



Abhängigkeit der mittleren Verweilzeit E[U] von der Auslastung ρ bei *M*/*M*/1-*FCFS* (als Zeiteinheit wurde die mittlere Bedienzeit gewählt)

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Beweis

Systemzustand charakterisiert durch Zahl der im System befindlichen Aufträge.

Übergangswahrscheinlichkeiten



Daraus folgt:

$$p_0\lambda = p_1\mu$$

$$p_{i-1}\lambda + p_{i+1}\mu = p_i(\lambda + \mu) \quad \text{für } i \geq 1$$

Betrachtung der Z-Transformierten führt zu

$$P^*(z) = \frac{\mu p_0 - \frac{\mu}{z} p_0}{\lambda + \mu - \frac{\mu}{z} - \lambda z} = p_0 \frac{1}{1-\rho z}$$

Wegen $P^*(1) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$ folgt $p_0 = 1 - \rho$.

Einsetzung ergibt $P^*(z) = \frac{1-\rho}{1-\rho z}$ und somit

$$E[N] = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = P^{*\prime}(z)\big|_{z=1} = \frac{(1-\rho)\rho}{(1-\rho z)^2}\bigg|_{z=1} = \frac{\rho}{1-\rho} .$$

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Satz 3.15 (M/M/k-FCFS)

Es sei ein System mit einer Warteschlange und k identischen Bedienstationen gegeben so, daß jede Station jeden Auftrag in der gleichen Zeit abwickeln kann. Die Ankunftsintervalle seien gemäß $1 - e^{-\lambda x}$ verteilt und die Bedienzeiten gemäß $1 - e^{-\mu x}$. Die Zuteilung erfolge nach der Strategie 'first-come-first-served'.

Dann gilt für die mittlere Zahl E[N] von unerledigten Aufträgen:

$$E[N] = k\rho + p_0 \frac{\rho (k\rho)^k}{k!(1-\rho)^2}$$

$$\text{mit } p_0 = \left(\frac{(k\rho)^k}{k!(1-\rho)} + \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(k\rho)^i}{i!} \right)^{-1}$$

und $\rho = \lambda/(k\mu)$.



Abhängigkeit der mittleren Verweilzeit E[U] von der Auslastung ρ bei *M*/*M*/k-*FCFS* (als Zeiteinheit wurde die mittlere Bedienzeit gewählt)

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Satz 3.16 (M/G/1-FCFS; Pollaczek/Khinchine-Formel)

Es sei ein System mit einer Warteschlange und einer Bedienstation gegeben. Die Ankunftsintervalle seien gemäß $1 - e^{-\lambda x}$ und die Bedienzeiten beliebig verteilt. Die Zuteilung erfolge nach der Strategie 'first-come-first-served'.

Bezeichnet man mit S die Zufallsvariable der Bedienzeiten, so gilt für die mittlere Zahl E[N] von unerledigten Aufträgen:

$$E[N] = \rho + \frac{\lambda^2 E[S^2]}{2(1-\rho)} \quad \text{mit } \rho = \lambda E[S] .$$

Definiert man den *Variationskoeffizienten* c_s durch

$$c_s = (VAR[S])^{1/2}/(E[S]) \text{ , wobei } VAR[S] = E[S^2] - E[S]^2$$

die Varianz der Bedienzeitverteilung ist, so erhält man unter Verwendung des Theorems von Little

$$E[U] = \frac{1}{\mu}\left(1 + \frac{\rho(1+c_s^2)}{2(1-\rho)}\right) \quad \text{mit } \mu = \frac{1}{E[S]} .$$

Für Exponentialverteilungen hat c_s den Wert 1.

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig



Abhängigkeit der mittleren Verweilzeit E[U] von der Auslastung ρ bei *M*/G/1-*FCFS* (als Zeiteinheit wurde die mittlere Bedienzeit gewählt)

Satz 3.17

In einem M/G/1-System, das nach der Strategie FCFS arbeitet, sei S die Zufallsvariable der Bedienzeit und R die Zufallsvariable für die Zeit, die ein zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt t_0 die Bedienstation belegender Auftrag noch benötigt, um seinen gesamten Bedienwunsch abzuwickeln. Ist die Bedienstation zum Zeitpunkt t_0 frei, so werde R = 0 gesetzt. Dann gilt:

$$E[R] = \frac{\lambda}{2}E[S^2] = \frac{\rho}{2}\frac{E[S^2]}{E[S]} .$$

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

3.2.3 Wartezeiten in Abhängigkeit von der geforderten Bedienzeit

Die Strategie FCFS

Wird ein M/G/1 System nach FCFS abgearbeitet, so gilt nach Satz 3.16:

$$E[N] = \rho + \frac{\lambda^2 E[S^2]}{2(1-\rho)} .$$

Nach dem Theorem von Little ist $E[W] = E[N]/\lambda - E[S]$, also im vorliegenden Fall

$$E[W] = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\rho)} .$$

Für den Spezialfall M/M/1 errechnet man wegen $E[S] = 1/\mu$ und $E[S^2] = 2/\mu^2$ den Mittelwert

$$E[W] = \frac{\rho\mu^2}{2(1-\rho)\mu^2} = \frac{1}{\mu}\frac{\rho}{1-\rho} .$$

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Die Strategie Round-Robin

$$E[U(t)] = \frac{t}{1-\rho} .$$

$$E[W(t)] = \frac{t}{1-\rho} - t$$

σ	Wahrscheinlichkeit, daß zuletzt bearbeiteter Auftrag nicht fertig ist.
g_i	Wahrscheinlichkeit, daß ein Auftrag $i > 0$ Quanten benötigt.
π_j	Wahrscheinlichkeit dafür, daß j Aufträge im System sind.
$U_k(j)$	Verweilzeit eines Auftrages, der k Quanten benötigt und bei dessen Ankunft bereits j Aufträge im System sind.
$E[U_k]$	mittlere Verweilzeit eines Auftrags mit k Quanten Bedienzeitbedarf.
$E[D_i(j)]$	Für den i-ten Durchlauf benötigte Zeit (= Wartezeit + ein Bedienquant), wenn bei der erstmaligen Ankunft j Aufträge im System sind.

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

(1) $g_i = \sigma^{i-1}(1-\sigma)$

(2) $E[S] = \sum_{i=1}^{\infty} (iQ)g_i = \frac{Q}{1-\sigma}$

(3) $E[S^2] = Q^2 \sum_{i=0}^{\infty} (2i+1)\sigma^i = Q^2\frac{1+\sigma}{(1-\sigma)^2}$

(4) $E[U_k] = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_j E[U_k(j)]$

(5) $E[U_k(j)] = \sum_{i=1}^{k} E[D_i(j)]$

(6) $E[D_{i+1}(j)] = \sigma Q(x/Q - 1) + \lambda x Q + Q$

$= \sigma x - \sigma Q + \lambda Q x + Q$

$= (\lambda Q + \sigma)E[D_i(j)] + (1-\sigma)Q .$

(7) $E[D_2(j)] = \lambda Q E[D_1(j)] + \sigma j Q + Q$

(8) $E[D_i(j)] = (\lambda Q + \sigma)^{i-2}E[D_2(j)] + Q(1-\sigma)\frac{1-(\lambda Q+\sigma)^{i-2}}{1-\lambda Q-\sigma}$

(9) $U_1(j) = D_1(j)$

(10) $\alpha = \lambda Q + \sigma$

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

(11) $E[U_1] = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_j E[D_1(j)]$

(12) $E[U_k] = \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j E[U_k(j)]$

$$= E[U_1] + \frac{(k-1)Q}{1-\rho} + Q\left(\lambda E[U_1] + E[N] - \frac{\rho}{1-\rho}\right)\frac{1-\alpha^{k-1}}{1-\alpha} .$$

(13) $E[U_1] = E[Q_r] + E[N_q]Q + Q$

(14) $E[Q_r] = \rho\frac{E[Q^2]}{2E[Q]} = \frac{\rho Q}{2}$

(15) $E[U_1] = (1 - \rho/2 + E[N])Q$

(16) $E[U(t)] = \lim_{Q\to 0} E[U_{t/Q}] = \lim_{Q\to 0}\left(E[U_1] + \frac{t/Q-1}{1-\rho}Q\right)$

$$= \lim_{Q\to 0}\frac{t/Q-1}{1-\rho}Q = \frac{t}{1-\rho} .$$

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Nicht verdrängende Abarbeitung nach Prioritäten

Ankunftsverteilung der Priorität i: $1 - e^{-\lambda_i t}$

Bedienzeitverteilung der Priorität i: $1 - e^{-\mu_i t}$

Auslastungsanteil der Priorität i: $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$

$$E[W_k] = \frac{\sum_{i=1}^{\infty}\lambda_i E[S_i^2]}{2(1-\beta_{k-1})(1-\beta_k)} ,$$

mit $\beta_0 = 0$ und $\beta_i = \sum_{i=1}^{i}\rho_j$ für $i > 0$.

Beweis

$E[U_k]$ mittlere Verweilzeit für Aufträge der Priorität k

$E[W_k]$ mittlere Wartezeit für Aufträge der Priorität k

$E[S_k]$ mittlere Bedienzeit für Aufträge der Priorität k

$E[U_k] = E[W_k] + E[S_k]$

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Man betrachtet einen markierten Auftrag mit Priorität k, der bei seiner Ankunft in den Warteschlangen der Prioritäten i mit $1 \le i \le k$ jeweils n_i Aufträge vorfindet.

W'_k durch diese Aufträge verursachte Wartezeit

W''_k Wartezeit verursacht durch Aufträge, die während der Wartezeit des markierten neu in den Warteschlangen q_1 bis q_{k-1} ankommen

Dann gilt

$$E[W_k] = E[R] + E[W'_k] + E[W''_k]$$

$$= \left(\sum_{k=1}^{\infty}\rho_k E[R_k]\right) + E[W'_k] + E[W''_k]$$

$$= \left(\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda E[S_k^2]\right) + E[W'_k] + E[W''_k] .$$

Nach Definition ist

$$E[W'_k] = \sum_{i=1}^{k} E[N_i]E[S_i]$$

Anwendung des Theorems von Little mit $\rho_i = \lambda_i E[S_i]$

$$E[W'_k] = \sum_{i=1}^{k}\lambda_i E[W_i]E[S_i] = \sum_{i=1}^{k}\rho_i E[W_i] .$$

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Außerdem gilt

$$E[W''_k] = \sum_{i=1}^{k-1}\lambda_i E[W_k]E[S_i] = \sum_{i=1}^{k-1}\rho_i E[W_k]$$

und somit

$$E[W_k] = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{\infty}\lambda_i E[S_i^2] + \sum_{i=1}^{k}\rho_i E[W_i] + \sum_{i=1}^{k-1}\rho_i E[W_k] .$$

Durch Auflösen nach $E[W_k]$ erhält man

$$E[W_k] = \frac{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{\infty}\lambda_i E[S_i^2] + \sum_{i=1}^{k-1}\rho_i E[W_i]}{1 - \sum_{i=1}^{k}\rho_i} .$$

Setzt man $\beta_0 = 0$ und $\beta_i = \sum_{j=1}^{i}\rho_j$ für $i > 0$ so kann man mittels vollständiger Induktion über k zeigen:

$$1 + \sum_{i=1}^{k}\frac{\rho_i}{(1-\beta_{i-1})(1-\beta_i)} = \frac{1}{1-\beta_k} .$$

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Für $k = 1$ besagt dies nämlich

$$1 + \frac{\rho_1}{(1-\beta_0)(1-\beta_1)} = \frac{1}{1-\beta_1},$$

was trivialerweise richtig ist.

Unter der Annahme, daß die Aussage für k richtig ist, ergibt sich

$$1 + \sum_{i=1}^{k+1} \frac{\rho_i}{(1-\beta_{i-1})(1-\beta_i)} = \frac{1}{1-\beta_k} + \frac{\rho_{k+1}}{(1-\beta_k)(1-\beta_{k+1})}$$

$$= \frac{1-\beta_{k+1}+\rho_{k+1}}{(1-\beta_k)(1-\beta_{k+1})}$$

$$= \frac{1}{1-\beta_{k+1}}.$$

Weiter ist $E[W_1] = \dfrac{\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i E[S_i^2]}{2(1-\beta_0)(1-\beta_1)}$.

Gilt zudem für $k \le n$ die Beziehung

$$E[W_k] = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i E[S_i^2]}{2(1-\beta_{k-1})(1-\beta_k)},$$

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

so errechnet man

$$E[W_{n+1}] = \frac{\left(\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i E[S_i^2]\right)\left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{\rho_i}{(1-\beta_{i-1})(1-\beta_i)}\right)}{2(1-\beta_{n+1})}$$

$$= \frac{\left(\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i E[S_i^2]\right)\frac{1}{1-\beta_n}}{2(1-\beta_{n+1})}.$$

Durch vollständige Induktion ergibt sich somit

$$E[W_k] = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i E[S_i^2]}{2(1-\beta_{k-1})(1-\beta_k)}.$$

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Shortest Job First

$$E[W(t)] = \frac{\lambda}{\mu^2}\left(1 + \lambda t e^{-\mu t} + \frac{\lambda}{\mu} e^{-\mu t} - \frac{\lambda}{\mu}\right)^{-2}$$

$$= \frac{\lambda}{\mu^2}(1 - \rho + \rho e^{-\mu t}(1+\mu t))^{-2}$$

$$= \frac{\rho}{\mu(1-\rho(1-e^{-\mu t}(1+\mu t)))^{-2}}.$$

Beweis:

g_i Wahrscheinlichkeit, daß ein Auftrag $i > 0$ Quanten benötigt.

B(t) Bedienzeitverteilung

Mit $\lambda_k = \lambda g_k$ und $\rho_k = kQ\lambda g_k$ verhält sich das System wie ein Prioritätensystem. Es gilt deshalb

$$E[W_k] = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i E[S_i^2]}{2(1-\beta_{k-1})(1-\beta_k)}$$

$$= \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\lambda H_{k-1}(S))(1-\lambda H_k(S))}$$

mit $H_i(S) = \sum_{j=1}^{i} (jQg_j)$.

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Setzt man $t = kQ$ und betrachtet den Grenzübergang $Q \to 0$, so ergibt sich

$$E[W(t)] = \frac{1}{2}\lambda E[S^2](1 - \lambda H_{t/Q}(S))^{-2}$$

$$= \frac{1}{2}\lambda E[S^2]\left(1 - \lambda \int_0^t i\,dB(i)\right)^{-2}.$$

Im Spezialfall $B(t) = 1 - e^{-\mu t}$ ergibt sich

$$E[W(t)] = \frac{\lambda}{\mu^2}\left(1 - \lambda \int_0^t x\mu e^{-\mu x} dx\right)^{-2}.$$

Durch partielle Integration erhält man:

$$\int_0^t x\mu e^{-\mu x} dx = -te^{-\mu t} - \frac{1}{\mu}e^{-\mu t} + \frac{1}{\mu}.$$

Einsetzung in die obige Formel liefert

$$E[W(t)] = \frac{\lambda}{\mu^2}\left(1 + \lambda t e^{-\mu t} + \frac{\lambda}{\mu} e^{-\mu t} - \frac{\lambda}{\mu}\right)^{-2}$$

$$= \frac{\lambda}{\mu^2}(1 - \rho + \rho e^{-\mu t}(1+\mu t))^{-2}$$

$$= \frac{\rho}{\mu(1-\rho(1-e^{-\mu t}(1+\mu t)))^2}.$$

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Multi Level Feed Back (MLFB)

$$E[W(t)] = \frac{\frac{\lambda}{2}\int_0^t x^2 dB(x) + t^2(1-B(t))}{\left(1-\lambda\int_0^t x dB(x) - \lambda t(1-B(t))\right)^2} + \frac{t}{1-\lambda\int_0^t x dB(x) - \lambda t(1-B(t))} - t .$$

Für $B(x) = 1 - e^{-\mu x}$ ermittelt man hieraus

$$E[W(t)] = \frac{1}{\mu}\frac{\rho-(\lambda t+\rho)e^{-\mu t}}{(1-\rho(1-e^{-\mu t}))^2} + \frac{t}{1-\rho(1-e^{-\mu t})} - t \quad .$$

Beweis

g_i Wahrscheinlichkeit, daß ein Auftrag $i > 0$ Quanten benötigt.

W_k Wartezeit für Aufträge mit k Quanten Bedienzeit

W'_k durch diese Aufträge verursachte Wartezeit

W''_k Wartezeit verursacht durch Aufträge, die während der Wartezeit des markierten neu in den Warteschlangen q_1 bis q_{k-1} ankommen

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

S_k Bedienzeit, die ein Auftrag während seiner Verweilzeit in den ersten k Warteschlangen verbraucht

Dann ist $E[S_k] = \sum_{i=1}^{k} (iQ)g_i + kQ\left(1 - \sum_{i=1}^{k} g_i\right)$.

Weiter gilt .

$$E[W'_k] = \lambda(E[W_k] + (k-1)Q)E[S_{k-1}]$$

Modifiziert man die Abarbeitung in der Art, daß jeder Auftrag sofort k Quanten zugeteilt bekommt und anschließend nach *MLFB* weiterverfahren wird, so hat dies keinen Einfluß auf die Verweilzeit von Aufträgen mit mehr als k Quanten Bedienzeitbedarf.

Bezeichnet man mit $\bar{W}_i$ (bzw. $\bar{Q}_i$) die Wartezeit für Aufträge in der i-ten Warteschlange (bzw. die Warteschlangenlänge) des neu konstruierten Systems, so gilt

$E[\bar{W}_1] = E[\bar{R}] + E[\bar{Q}_1]E[\bar{S}_1]$,

wobei $E[\bar{W}_1] = E[W_k']$ ist und $E[\bar{S}_1] = E[S_k]$.

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Unter Benutzung des Theorems von Little folgert man

$E[\bar{W}_1] = E[\bar{R}] + \lambda E[\bar{W}_1]E[\bar{S}_1]$.

Also ist $E[\bar{W}_1] = \frac{E[\bar{R}]}{1-\lambda E[\bar{S}_1]}$.

Sei $\bar{\lambda}_i$ für $i \geq 2$ die Ankunftsrate in der i-ten Warteschlange des neuen Systems, dann gilt

$$\bar{\lambda}_i = \lambda \sum_{j=k+i-1}^{\infty} g_i = \lambda(1-G(k+i-2))$$

mit $G(j) = \sum_{i=1}^{j} g_i$

und somit

$$E[\bar{R}] = \frac{\lambda}{2}E[S_k^2] + \sum_{i=2}^{\infty}\frac{\bar{\lambda}_i}{2}Q^2$$

$$= \frac{\lambda}{2}E[S_k^2] + \frac{\lambda}{2}Q^2\sum_{i=0}^{\infty}(1-G(k+i)) \quad .$$

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Also ist

$$E[W_k] = E[W_k'] + E[W_k'']$$

$$= \frac{E[\bar{R}]}{1-\lambda E[\bar{S}_1]} + \lambda(E[W_k] + (k-1)Q)E[S_{k-1}]$$

und weiter

$$E[W_k] = \frac{\lambda E[\bar{R}] + \lambda Q(k-1)E[S_{k-1}]}{(1-\lambda E[S_{k-1}])(1-\lambda E[S_k])}$$

$$= \frac{\frac{\lambda}{2}E[S_k^2] + \frac{\lambda}{2}Q^2\sum_{i=k}^{\infty}(1-G(i))}{(1-\lambda E[S_{k-1}])(1-\lambda E[S_k])} + \frac{\lambda E[S_{k-1}]}{1-\lambda E[S_{k-1}]}(k-1)Q \quad .$$

Der Grenzübergang $Q \to 0$ liefert mit $t = kQ$

$$E[W(t)] = \frac{\frac{\lambda}{2}\int_0^t x^2 dB(x) + t^2(1-B(t))}{\left(1-\lambda\int_0^t x dB(x) - \lambda t(1-B(t))\right)^2} + \frac{t}{1-\lambda\int_0^t x dB(x) - \lambda t(1-B(t))} - t .$$

Für $B(x) = 1 - e^{-\mu x}$ ermittelt man hieraus

$$E[W(t)] = \frac{1}{\mu}\frac{\rho-(\lambda t+\rho)e^{-\mu t}}{(1-\rho(1-e^{-\mu t}))^2} + \frac{t}{1-\rho(1-e^{-\mu t})} - t \quad .$$

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig



Wartezeit der Strategien *FCFS*, *SJF*, *RR* und *MLFB* bei 50% und 70% Auslastung der Bedienstation



Wartezeit der Strategien *FCFS*, *SJF*, *RR* und *MLFB* bei 90% Auslastung der Bedienstation

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

Gemischte Strategien



Gemischte Strategie bei exponentieller Bedienzeitverteilung mit $a[0] = 0$, $a[i] = 10^{(i-4)/2}$ für $1 \le i \le 7$ und $a[8] = \infty$ unter ausschließlicher Verwendung von *FCFS* im Vergleich mit *MLFB*.

Die Auslastung ρ ist 0.7, Zeiteinheit ist die mittlere Bedienzeit. Die dünn gezeichnete Kurve gibt an, für wieviel Prozent der Aufträge die Bedienzeit länger ist als der jeweilige Abszissenwert.

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig